narcis

narcis

FERNSEHEMPFÄNGER

Dieser Luxus-Fernsehempfänger mit metallisiertem Schirm und Diagonale 53 cm gewährt eine Bildgrösse von 47 × 37 cm. Für den Empfänger wurde eine neue moderne Schaltung mit hochleistungsfähigen Noval-Röhren verwendet. Die Bildröhre ist durch unzerbrechliches Glas geschützt. Der Empfänger arbeitet auf dem Superhetprinzip, und sein zwölfpoliger Kanalwähler hat 9 eingebaute Kanäle, wobei Raum für drei Reservekanäle vorgesehen ist. Zur Übertragung des Ferntons wird eine Zwischenträgerfrequenz von 6,5 MHz verwendet. Die getastete automatische Empfindlichkeitsregelung ist sehr wirksam und ermöglicht einwandfreien Empfang auch noch in beträchtlichen Entfernungen vom Sender. Dank seinen weiteren technischen Eigenschaften gehört das Gerät zur führenden Gruppe von Fernsehempfängern. Das Ablenksystem gewährleistet ein tadelloses Bild ohne geometrische Verzerrung, und die hohe Spannung von 16 kW gibt auch in unverdunkelten Räumen ein klares Bild. Zur bequemen Regelung von Helligkeit sowie Bildübergabe und Lautstärke kann ein Fernbedienungskästchen angeschlossen werden. Die Synchronisationskreise und der Kontrast sind hochstabil und erfordern daher keine Fernregelung. Der Niederfrequenzteil gibt zusammen mit den beiden Lautsprechern, von denen der Tieftonlautsprecher seitlich am Empfänger und der Hochtonlautsprecher vorne unter dem Bildschirm angeordnet ist, eine wesentliche Verbesserung der Wiedergabe, insbesondere im Hochtonbereich. Die Klangfarbe der Wiedergabe kann stufenlos geregelt werden. Für den Empfang von nahen, auf dem III. FS-Band arbeitenden Fernsehempfängern ist das Gerät mit einer drehbaren Dipolantene mit Nachstimmeinrichtung ausgestattet.

TESLA 4208 U

TECHNISCHE ANGABEN

Eingebaute Kanäle				
I. Band —	2. Kanal	49,75	(56,25)	MHz
	3. Kanal	59,25	(65,75)	MHz
III. Band —	4. Kanal	175,25	(181,75)	MHz
	5. Kanal	183,25	(189,75)	MHz
	6. Kanal	191,25	(197,75)	MHz
	7. Kanal	199,25	(205,75)	MHz
	8. Kanal	207,25	(213,75)	MHz
	9. Kanal	215,25	(221,75)	MHz
	10. Kanal	223,25	(229,75)	MHz

Empfindlichkeit	40 µV für das I. FS-Band 80 µV für das III. FS-Band
Antennen-Eingangsimpedanz	300 Ohm, symmetrisch
Röhrenbestückung	PCC84, 2× PCF82, 3× EF80, 2× PABC80, 3× ECC82, PL82, PCL82, PL83, PL36, PY83, DY86, AW 53—80
Klangleistung	1,5 W bei 5 % Klirrfaktor
Stromversorgung	220 V ± 10 % oder nach Umschaltung 240 V + 5 %, — 10 %
Leistungsaufnahme	160 W
Abmessungen	59 × 51 × 47 + 8 cm
Gewicht	34 kg



KOVO PRAHA - TSCHECHOSLOWAKEI

MÍR Praha 3/31-014711-60